
Złącze WG oraz zabezpieczeń WLZ Manta
przycisk p.poż przy wejściu do budynku
przycisk p.poż przy wejściu do budynku
PF-431
HDGs PH90 2x1,5
HDGs PH90 4x1,5
H250 4P 250A
NH00 80A 160A
L1, L2, L3, N, PE
YLYżo 5x35 mm²
l=20m U=0,46%
RG - Basen
Pi =60kW
Ps =40kW
NH00 25A 160A
L1, L2, L3, N, PE
YLYżo 5x25 mm²
l=50m ▲U=0,59%
TB-T
Pi =40 kW
Ps =36 kW
Pomiar energii ele. układ półpośredni
pomiar kontrolny
kwh
Ska
YKSY 7x2,5 mm²
125/5
kl. 0,5
10A 25A
YKSY 4x1,5 mm²
10A 25A
do plombowania
125 A NH2
Pi =120 kW
Ps =70 kW
Un =400/230 V
ZASILANIE DO ZK-P
YKY 4x70 mm²
PE
Główna szyna wyrównawcza
W K CO IO
ZK3a nr 144189
gF 125 A
PEN
UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia podtynkowa, zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 43
4/ W tablicy RG-W wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N; przewód PE uziemić
5/ Główny wyłącznik ppoż. prądu na wykonać na bazie wyzwalacza prądu roboczego poprzez automatyczny przełącznik faz PF-431 (z fazą priorytetową)
ISTNIEJĄCE ZASILANIE DO ZK
YAKY 4x120 mm²
Kryta Pływalnia "Manta"
Wodzisław SL. Wilchwy
Miejski Ośrodek Sportu ul. Bogumińska8, 44-300 Wodzisław
Instalacje elektryczne
Złącze kablowo-pomiarowe
schemat zasilania
Jerzy Fojcik
118/90
kwiecień 2007
1